

6.00555.00 BE 4010

## 400-Watt-Elektronik-Bohrmaschine BE 4010

- Kompakte, leichte Maschine in Topbauweise für den Dauereinsatz
- Kleine, handliche Bankmaschine
- Ergonomisch geformtes Gehäuse mit großem Schalterdrücker
- Bedienerfreundliche Führung der Maschinenabluft in jeder Arbeitssituation
- Variospeed (V)-Elektronik
- Langlebiger Motor
- Rechts-Linkslauf
- Schnellspannbohrfutter Futuro Plus
- Bohrspindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits

### Technische Daten

Drehmoment	8 Nm
Bohrdurchmesser in	
- Stahl	10 mm
- Weichholz	20 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 2.850 /min
Nennaufnahmeleistung	400 W
Abgabeleistung	220 W
Drehzahl bei Nennlast	1.800 /min
Bohrspindelgewinde	1/2 " - 20 UNF
Bohrfutterspannweite	1 - 10 mm
Bohrspindel mit Innensechskant	1/4" (6,35 mm)
Gewicht ohne Netzkabel	1,2 kg

### Lieferumfang

Schnellspannbohrfutter Futuro Plus